

Instrukcja Obsługi

DtLink MJ-4209A

Importer i dystrybutor:
Satnet
Armii Krajowej 15
57-400 Nowa Ruda
tel. 74/8192935

32-bit high-speed CPU
V3.00



Specyfikacja

Parametry elektroniczne: 5/3.3V ± 10%x 100mA (idle: 10 mA)
Typ skanowania: dwukierunkowe
CPU: ARM 32-bit Cortex
Nr. Wersji: MJ_tech V.3.00
Źródło światła: wizualna laserowa dioda 650mm
Tryb spustu: ręczny, ciągły, automatycznie wykrywający
Automatyczne wykrywanie: przerwa czasowa; 0,3 s
Czas przełączenia pomiędzy trybem ręcznym a automatycznym: 6s
Tryb ostrzegania: sygnały dźwiękowe i lampka wskazująca
Kontrast wydruku: > 25%
Rozdzielczość: 3,3mil Prędkość skanowania: 200skanów/s
Margines błędu bitów: 1/5milionów 1/20 milionów
Szerokość skanowania: 30 cm

Głębina pola	3.3 mil	2mm- 100mm
	10 mil	2mm – 350mm
	15.6mil	5mm – 600mm
	35 mil	10mm – 1000mm

Kąt skanowania: kąt obrotowy±30°inklinacja ±45°deklinacja ±60°
Anty refleks: światło sztuczne lub słoneczne nie wpłynie na wyświetlanie
Dekodowanie: UPC/EAN z dodatkowy UPC/EAN,
Kod 128, Kod 39, Kod 39 Full ASCII, Codabar,
industrial/interleaved 2 z 5, Kod 93, MSI, Kod 11, ISBN,
ISSN, Chinaposttc.
Żywotność przycisku: 50,000 wciśnień, żywotność lasera: 10000 godzin
Test upuszczenia: 1,5 metra, na cement
Powierzchnia: TTL, RS232, KBW, USB(2m)
Certyfikat: CE, FFC, RoHS, Klasa I

Ustawienia kodów kreskowych

Zeskanowanie odpowiedniego kodu kreskowego pozwala na zrealizowanie opisanej funkcji



Wersja wyświetlania



Niskie tony



Przywróć domyślne



Wysokie ton



KB/USB(domyślnie)




Zamknięty głos



UART 9600, NO, 8, 1



Niska głośność



Tryb ciągły



Średnia głośność



Spust przycisków



Wysoka głośność



Opóźnienie przycisków



Margines błędu bitów 1/20 miliona

ARM 32-bit Cortex V3.00

Dane i ustawienie




Margines błędu bitów 1/5 milionów




CR




ID wyłączone



Pomiń



Dodaj przednie ID



Tab



Dodaj tylnie ID




CR+Pomiń



Zamknij dodatkowy kod UPC/EAN



Dodaj STX FRONT



UPC/EAN – Dodaj 2 dodatkowe kody



Dodaj ETX BACK



UPC/EAN – dodaj 2/5 dodatkowego kodu



Wyłącz suffix

ARM 32-bit Cortex V3.00

Język



STANY ZJEDNOCZONE



AMERYKA ŁACIŃSKA



FRANCJA



BELGIA



NIEMCY



HOLANDIA



BRAZYLIA



WĘGRY



HISZPANIA



DANIA



WŁOCHY



WIELKA BRYTANIA



SZWECJA



UNIWERSALNY

ARM 32-bit Cortex V3.00

Ustawienia zalecane RS232

1. Zeskanuj ustawienia RS232
2. Domyślnie: stopień blaud 9600, bit danych 8, bit zatrzymania 1, brak bitów częściowych
3. Aby korzystać z trybu RS232, należy podłączyć kabel RS232 do portu DB9 urządzenia podpiętego do prądu



Baud Rate 9600



Bit danych 7



Baud Rate 14400



Zatrzymaj bit 1



Baud Rate 19200



Zatrzymaj bit 2



Baud Rate 57600



Brak kontroli częściowej



Baud Rate 115200



Odrębna kontrola częściowa



Bit danych 8



Równa kontrola częściowa